

Radio Net

Dwukanałowy odbiornik radiowy

03/2019

Charakterystyka

- Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,9 MHz
- Dwa interfejsy Wiegand 26 - osobno dla każdego kanału
- Współpraca z systemem Prox Net za pośrednictwem Interfejsu Wiegand Net
- Współpraca z kontrolerami innych producentów
- Jeden odbiornik umożliwia realizację wjazdu i wyjazdu
- Obsługa dedykowanych, zmiennokodowych pilotów K2.3 Net oraz Net 4
- Mikroswitch do wyboru aktywnych przycisków pilota
- Funkcja ABORT działająca niezależnie dla każdego kanału - funkcjonalność szczególnie istotna w przypadku rejestracji zdarzeń



Zastosowanie

- Parkingi, garaże, bramy wjazdowe/ wyjazdowe

Wersje urządzeń

- **Radio Net**
kod towaru: **RADIONET**
- **Radio Net DZ**
zewnętrzna antena + odbiornik superheterodynowy
kod towaru: **RADIONETDZ**

Dane techniczne

Napięcie zasilania	+12V DC
Pobór prądu	30mA
Zasięg działania:	
Radio Net	kilkanaście metrów
Radio Net DZ	do 150 metrów
Temperatura pracy	-20 ... 60C
Częstotliwość pracy	433,9 MHz
Magistrala komunikacyjna	Wiegand 26

SYSTEMY ZDALNEGO STEROWANIA

CORRAL PL

05-082 Stare Babice

Blizne, ul. Warszawska 74

www.corral.pl info@corral.pl tel./fax 22 722 09 09